

カメラの選択と調整

通話中でない場合

リモコンの または を押すとモニターに【こちら側カメラ】の映像が映ります。

通話中の場合

リモコンの を押して、【カメラ】を選択します。

こちら側カメラを制御するには、【こちら側カメラ】を選択します。
相手側カメラを制御するには、【相手側カメラ】を選択します。

一旦どちらかのカメラを選択すると、メニューにアクセスせずリモコンの「決定ボタン」を押すだけで【こちら側カメラ】と【相手側カメラ】の切り替えが可能です。

バッテリーの充電

<注意>充電は本体の電源が入った状態で行ってください。

1. バッテリーをリモコンの端から引き抜きます。
2. バッテリーの USB プラグをシステムに搭載されている USB 2.0 ポートに差し込みます。
(充電中はバッテリーのステータスランプがオレンジ色に点灯します)
3. バッテリーのステータスランプが緑色になったら充電完了です。
4. 充電されたバッテリーをリモコンに差し込みます。





Group 700システムの場合は、システムの前面にあるUSBポートを使用して再充電することもできます。
LCD一体型コンパクトビデオ会議ステーションの場合は、付属のUSB電源アダプタで充電してください。

コンテンツ表示 / 停止

通話中にコンテンツのソースをオンまたはオフにするには、リモコンの を押して、
【コンテンツの表示】または【コンテンツの非表示】で、リモコンの「決定ボタン」を押します。



設定・使用方法の詳細は サポートページ (support.polycom.com) を参照ください。

ビデオ会議の準備



1. はじめにマイク、モニター等デバイスを本体に接続し、各機器の電源をONにします。
2. リモコンの  を押します。
機器本体の前面にある電源を示すセンサー  (またはその近く) をタッチしても起動できます。
3. Polycom ロゴが表示された後、ホーム画面が表示されます。

ビデオ開始 / 応答



直接番号を入力して呼び出す場合

1.  > [通話の発信] > [キーパッド] を選択します。
2. リモコンの数字ボタンを押して、相手先の番号を入力します。
3. リモコンの  を押して通話を発信するか、画面上の [通話の発信] を選択します。

連絡先から呼び出す場合

1.  > [通話の発信] > [連絡先] を選択します。
2. 呼び出したい相手先を選択し [通話] を選択するか、リモコンの  を押します。

通話履歴から呼び出す場合

1.  > [通話の発信] > [最近の通話] を選択します。
2. 呼び出したい相手先を選択し [通話] を選択するか、リモコンの  を押します。

短縮ダイヤルから呼び出す場合




1. ホーム画面の一番上の、呼び出したい [短縮ダイヤル] タブを選択します。
2. リモコンの「決定ボタン」を押します。

※あらかじめWEB UIで設定 (最大5件まで登録可) する必要があります。


通話の終了

1. 通話中にリモコンの  を押します。

多地点通話で個々の通話を終了する場合


1. 通話中にリモコンの  を押し、通話を終了する拠点の [通話終了] を選択します。
2. 引き続き会議を続行する場合は  または  を押します。

多地点会議通話ですべての通話を終了する場合

1. 通話中にリモコンの  を押し、画面の一番上にある [すべての通話終了] を選択します。



多地点通話の開始

直接番号を入力して相手先を追加する場合

1. 拠点と通話が接続された後、リモコンの  を押します。
2. [通話の追加] > [キーパッド] を選択します。
3. 追加したい相手先の番号を入力し通話を発信します。
4. すべてのサイトが接続されるまで上記の手順を繰り返します。

※最初の通話を発信した後、[通話の発信] メニューの代わりに [通話の追加] メニューが表示されます。

連絡先から相手先を追加する場合

1. 拠点と通話が接続された後、リモコンの  を押します。
2. [通話の追加] > [連絡先] を選択します。
3. 追加したい相手先を選択し [通話] を選択するか、リモコンの  を押します。

<注意>多地点通話を行うときはライセンスの登録が必要となります。またGroup 300は多地点のホストになることはできません。

連絡先(ディレクトリ)の登録

※連絡先の登録、追加、削除はPCを使用しWebでの操作となります。

1. インターネットエクスプローラーのアドレス欄にアドレスを入力しGroupのWEB UIを表示します。

2. [お気に入り] の管理
↓
[新しい [お気に入り] の作成] を選択します。



3. [姓] [名] [IP アドレス] 等所要事項を入力し [保存] をクリックします。



4. 引き続き登録する場合はこれを繰り返します。終了する場合は [完了] をクリックします。